

Analog Tape - nouzový oživovací postup

(pro zařízení odstavená déle než 6 měsíců a méně než 3 roky)

Jakákoliv odstavená zařízení, která nebyla zapnuta déle jak 6 měsíců, je potřeba před vlastním zapnutím do el. sítě odborně oživit. Nemáte-li možnost zařízení nechat odborně oživit v servisu a přesto je potřebujete rychle zprovoznit, použijte alespoň nouzový oživovací postup uvedený níže. Skládá se ze 24 kroků časově omezeného zapínání a vypínání konkrétního zařízení, které chcete oživit. Během něj se výrazně zvětší šance na vytvoření Al_2O_3 bez destrukce elektrolytických kondenzátorů a dlouhodobého přetěžování obvodů napájecího zdroje. Postup lze použít na všechna analogová zařízení.

Pozor, nouzový oživovací postup v žádném případě nenahrazuje profesionální vysoce účinnou „řízenou metodu“.

Pokud oživujete zařízení s elektronikami nebo obrazovkou, začínejte až od kroku 5 (zapnutí na 30 s).

01	5 s	- zapnout
02	30 s	- nechat vypnuto
03	10 s	- zapnout
04	30 s	- nechat vypnuto
05	30 s	- zapnout
06	2 min	- nechat vypnuto
07	1 min	- zapnout
08	2 min	- nechat vypnuto
09	2 min	- zapnout
10	5 min	- nechat vypnuto
11	5 min	- zapnout
12	10 min	- nechat vypnuto
13	10 min	- zapnout
14	15 min	- nechat vypnuto
15	15 min	- zapnout
16	15 min	- nechat vypnuto
17	30 min	- zapnout
18	30 min	- nechat vypnuto
19	1 h	- zapnout
20	2 h	- nechat vypnuto
21	2 h	- zapnout
22	2 h	- nechat vypnuto
23	8 h	- zapnout
24	8 h	- nechat vypnuto

dále už normálně

Analog Tape

Karel Kourek

www.analogtape.cz

tel: +420 220 802 521 (13 – 20 h)